

Ringkasan Materi & Video Pembelajaran

## LISTRIK STATIS



Sumber: Dokumen Pribadi

Pernahkah kamu menyentuh Bola Plasma atau layar TV atau monitor komputer yang menyala? Kamu mungkin akan merasakan sengatan kecil pada jari tanganmu. Apa yang menyebabkan kamu merasakan sengatan tersebut? Penyebab sengatan tersebut sebetulnya sama dengan penyebab terjadinya petir, yaitu listrik statis. Apakah listrik statis itu? Setelah belajar bab ini, kamu pasti dapat menggambarkan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis.



## KI, KD, Indikator & Tujuan Pembelajaran Fisika SMP/MTs Kelas IX Materi Listrik Statis

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	3.1 Memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari.	
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	4.1 Menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari- hari.	

#### Indikator Pembelajaran:

- Menjelaskan benda dapat bermuatan listrik jika diperlakukan dengan cara tertentu.
- 2. Mengamati interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik.
- 3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman baru tentang listrik statis yangberhubungan dengan Al-Qur'an dan nilai-nilai agama.

#### Tujuan Pembelajaran:

- Dapat menjelaskan benda dapat bermuatan listrik jika diperlakukan dengan caratertentu.
- 2. Dapat mengamati interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik.
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman baru tentang listrik statis yangberhubungan dengan Al-Qur'an dan nilai-nilai agama.



#### APERSEPSI

Pernahkah kamu memperhatikan, apa yang terjadi saat kamu menyisir rambut? Jika kamu perhatikan, maka kamu bisa mengetahui bahwa saat menyisir rambut tanpa kita sadari terkadang rambut akan ikut terbawa berdiri sendiri seiring dengan pergerakan sisir. Hal tersebut bisa terjadi, karena adanya sebuah interaksi muatan diantara sisir dengan rambut.

Sebelum kita mempelajari interaksi muatan, kita renungkan terlebih dahulu ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 13:




Artinya: "... dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya". (QS. Ar-Ra'd: 13)

#### A. Muatan Listrik

Untuk Mengetahui Bagaimana Muatan Listrik, Yuk, Kita Simak Video Berikut ini :

Atom terdiri atas inti atom (nukleus) dan elektron. Inti atom terletak di tengah yang terdiri atas proton dan neutron. Model atom dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Proton dan elektron bermuatan listrik. Proton bermuatan listrik positif (+), sedangkan elektron bermuatan listrik negatif (-). Neutron tidak bermuatan listrik (netral). Elektron bergerak mengelilingi inti atom dan dapat berpindah ke atom lain, sedangkan proton sukar untuk berpindah. Perpindahan elektron menyebabkan atom kekurangan elektron atau kelebihan elektron. Atom yang menerima elektron akan mengalami kelebihan elektron dan dikatakan bermuatan negatif, sedangkan



atom yang ditinggalkan elektron akan mengalami kekurangan elektron sehingga kelebihan proton dan dikatakan bermuatan positif. Atom dikatakan netral apabila jumlah muatan positif (proton) pada inti atom sama dengan jumlah muatan negatif (elektron) yang mengelilinginya (jumlah proton = jumlah elektron).

Atom senama : Tolak Menolak

\* Atom Tidak senama: Tarik menarik

#### B. Interaksi Benda Bermuatan Listrik

Bahan-bahan	Hasil	Proses
Kaca – Kain sutera	Kaca (+), Sutera (-)	Elektron dari kaca berpindah ke
		kain sutera
Mistar plastik – Kain wol	Mistar plastik (-), Kain wol	Elektron dari kain wol berpindah
	(+)	ke mistar plastik
Sisir – Rambut manusia	Sisir (-), Rambut manusia	Elektron dari rambut berpindah
	(+)	ke sisir
Mistar plastik - Rambut	Mistar plastik (-), Rambut	Elektron dari rambut manusia
manusia	manusia (+)	berpindah ke mistar plastik
Balon – Kain wol	Balon (-), Kain wol (+)	Elektron dari kain wol berpindah
		ke balon
Ebonit – Kain wool	Ebonit (-), Kain wol (+)	Elektron dari kain wol berpindah
		ke ebonit

## Kajian Islam

Kamu telah mengetahui bahwa dua muatan listrik sejenis akan tolak-menolak dan muatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Konsep dari muatan sejenis dan tidak sejenis telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

Artinya: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (QS. Yasin: 36)

Pada kata الأزواع artinya "pasang-pasangan", berarti setiap sesuatu itu ada pasanganya. Allah menjadikan makhluk satu akan menjadi jodoh dari makhluk yang satu lainnya. Menurut Prof. Quraish Shihab dalam Bukunya Tafsir al-Misbah (Volume 11) mengatakan bahwa kata tersebut digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan (bersamaan), Misalnya matahari dan bulan, siang dan malam, musim hujan dan kemarau, manusia laki-laki dan perempuan. Dari segi ilmiah bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan arus negatif, demikian juga muatan atom, ada muatan positif dan muatan negatif, karena pasangan positif yaitu negatif. Hal ini menunjukkan adanya gaya listrik (tarik-menarik atau tolak-menolak) tergantung dari dua sifat muatan benda yang dikemukakan oleh *Charles Augustin de Coulomb*. Kata kunci (الأزواج) dalam ayat di atas mempresentasikan bahwa masing-masing dari dua hal itu berpasang-pasangan.








#### A. Pasangkan nama bagian - bagian atom pada gambar secara tepat.

Proton Elektron Neutron Inti atom




### B. Lengkapi Kalimat berikut dengan pilihan tanda yang tepat (>, <, +.-)

- Benda bermuatan positif jika jumlah elektron (-) ......dari pada jumlah proton (+).
- Ketika kaca digosokkan dengan sutra maka kaca bermuatan.....sedangkan sutra bermuatan.....sehingga dihasilkan muatan.....

## C. Pilihlah huruf A,B,C atau D sebagai jawaban yang paling tepat!

- 1. Benda di katakan netral jika ....
  - A. jumlah proton lebih banyak dari pada elektron
  - B. jumlah elektron lebih banyak dari pada proton
  - C. jumlah proton sama dengan jumlah elektron
  - D. jumlah neutron sama dengan jumlah proton

2. Perhatikan sederetan benda – benda bermuatan listrik yang digantung dengan benang beikut!



Jika benda C bermuatan listrik negatif, maka benda A dan B bermuatan listrik

A. Positif, Negatif

C. Negatif, Negatif

B. Positif, Positif

- D. Negatif, Positif
- 3. Perhatikan gambar dibawah ini



<u>Kain</u> wool

P


<u>Kain</u> sutra Q

Batang plastik dapat menarik serpihan kertas seperti tampak pada gambar, karena....


Pilihan	Batang plastik bermuatan listrik	Peristiwa yang terjadi
A	Negatip	Menerima elektron dari kain Q
В	Positip	Melepaskan elektron ke kain Q
C	Negatip	Menerima elektron dari kain P
D	Positip	Melepaskan electron ke kain P

# D. Pasangkan gambar Interaksi Muatan Listrik sesuai tabel diatas dengan cara menarik garis sehingga menjadi jawaban yang benar!

1.



2.



3.



4.



5









Tarik menarik

Tolak Menolak