

JUMP START

NOTA : CARA JUMP START KERETA DENGAN BETUL

- Kedua –dua kereta kena rapat
- Buka bonet kedua=dua kereta
- Matikan kedua –dua enjin kereta
- Sediakan jumper



1. Kepit wayar **POSITIF (+)** pada **terminal (+)** bateri **KERETA MATI** kepada **terminal (+)** bateri **KERETA BANTUAN**
2. Kepit wayar **NEGATIF (-)** pada **terminal (-)** bateri **KERETA BANTUAN** kepada BESI BADAN/BLOK **KERETA MATI**
3. Start enjin **KERETA BANTUAN**, biarkan 5-10 minit
4. Start enjin **KERETA MATI**
5. Setelah enjin kereta mati Berjaya dihidupkan , biarkan 5- 10 MINIT
6. Cabut wayar secara silang **4-3-2-1**

SOALAN PENGUKUHAN :

BERDASARKAN CARA JUMP START KERETA DI ATAS , TULISKAN NOMBOR 1 -2-3-4 DENGAN URUTAN CARA YANG BETUL DI KOTAK KOSONG YANG DISEDIAKAN

