

Mata Pelajaran : Asas Sains Komputer

Hari / Tarikh : Khamis / 07.10.2021

Masa : 11.00 – 12.30

Nama : _____

Tingkatan : _____

Arahan : Jawab kesemua soalan berikut.

4.2 Struktur Kod Arahan

1. Tuliskan keratan atur cara di bawah dengan outputnya.

Output

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Keratan Atur Cara

(a)

```
def cetak(mesej, n):  
    while n > 0:  
        print(mesej)  
        n -= 1  
  
cetak('a', 4)
```

☐

(b)

```
def cetak(mesej, n):  
    while n > 0:  
        print(mesej)  
        n -= 1  
  
print(cetak('a', 4))
```

☐

(c)

```
def cetak(mesej, n):  
    while n > 0:  
        print(mesej)  
        n -= 1  
  
corak = cetak('a', 4)
```

☐

(d)

```
def cetak(mesej, n):  
    while n > 0:  
        print(mesej)  
        n -= 1  
  
corak = cetak('a', 4)  
print(corak)
```

☐

(e)

```
def cetak(mesej, n):  
    while n > 0:  
        print(mesej)  
        n -= 1  
  
print(cetak('a', 0))
```

☐

(f)

```
def cetak(mesej, n):  
    while n > 0:  
        print(mesej)  
        n -= 1  
  
cetak('a', 0)
```

☐